

Kryptos

800 VA

- Plug & Play (Ligar e Usar)
- Porta USB 5V / 2A
- Back-up contra sobretensão
- Proteção contra sobretensão, coaxial e RJ45
- Tomadas Surge Protect
- Reinício automático
- Arranque a frio
- Software de gestão



O **UPS PHASAK Kryptos** destaca-se por oferecer proteção completa num formato compacto e prático. Com **6 tomadas schuko** (3 delas Surge Protect) oferece um elevado nível de autonomia em caso de falhas no fornecimento elétrico e protege os equipamentos conectados contra sobretensões, sobrecargas ou curto-circuitos.

800 VA de potência e tecnologia interativa, que inclui conexões para a proteção das **tomadas RJ45 e coaxial**. Inclui uma porta USB de 2A que permite carregar diretamente dispositivos como telefones, teclados ou baterias portáteis e uma porta USB HID que permite conhecer os parâmetros do UPS a partir do computador.



PHASAK	Potência	Capacidade	Baterias	Peso	Alt.	Larg.	Prof.	Conexões
PH 9478	800 VA	480 W	1x 12V/5Ah	2.9	95	158	305	6x Schuko (3x Surge Protect), RJ45, Coaxial, USB HID y USB para carga



O **UPS PHASAK KRYPTOS** se destaca por oferecer proteção completa em um formato compacto e confortável. Com 6 tomadas Schuko (3 delas Surge Protec) oferece um alto nível de autonomia em caso de falhas de energia e protege os equipamentos conectados contra sobretensões, sobrecargas ou curtos-circuitos.

Ficha Técnica

Referência	PH 9478
Potência	800 VA / 480 W
Entrada	
Voltagem nominal	220 / 230 / 240 Vac
Gama de tensão	180 - 270 Vac
Frequência	50 Hz / 60 Hz (Detecção automática)
Saída	
Regulação de tensão (Bat.)	220 – 240 Vac
Frequência (Bat.)	50 Hz / 60 Hz ± 1%
Forma de onda (Bat.)	Sinusoidal modificada
Tempo de transferência	2 - 6 ms
Proteção de sobrecarga	Disjuntor ou fusível de proteção interna
Bateria	
Quantidade / Tipo / n°	1x 12V/ 5 Ah
Tempo de carregamento (90%)	8 h
Indicadores	
Display	LCD
Alarmas	Bateria Ligada / Bateria Fraca / Sobrecarga / Falha
Características	
Dimensões (WxHxD)	305 x 158.5 x 95
Peso (Kg)	2.9
Humidade operacional	0 – 90 % sem condensação
Temperatura de operação	0 - 40°C
<i>Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Direitos autorais PHASAK®</i>	